

МОДЕЛЬ: 825D



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		825D
Марка двигателя		Doosan
Модель двигателя		DP222LC
Регулятор оборотов		Электронный
Фазность		3
Напряжение питания установки		24В
Частота, Гц		50
Частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин		1500
Топливный бак, л	Открытая	1000
	Кожух	1050
Расход топлива, л/ч	Резервная мощность	172,8
	Основная мощность	161
	75% от основной мощности	119,1
	50% от основной мощности	79,3

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Габариты	Открытая	Кожух
Длина, мм	3450	5112
Ширина, мм	1530	1800
Высота, мм	2210	2535
Вес, кг	4641	6488

СПЕЦИФИКАЦИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ	ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ	РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ
Мощность (кВА)	750	825
Мощность (кВт)	600	660
Базовое напряжение, В		400/230

ДОПУСТИМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В

ESP

PRP

РЕЗЕРВНЫЕ АМПЕРЫ

	кВА	кВт	кВА	кВт	А
415/240	825	660	750	600	1147,8
400/230	825	660	750	600	1190,8
380/220	825	660	750	600	1253,5

Генераторы CTG соответствуют стандартам ISO 9001 и стандартам ЕС, которые включают в себя • 2006/42/EC безопасность машин и оборудования • 2006/95/EC Низковольтное оборудование • EN 60204-1: 2006+A1: 2009, EN ISO 12100: 2010, EN ISO 13849-1: 2008, EN 12601:2010

PSP (Основная мощность)

Согласно стандарту ISO8528-1, основная мощность является максимальной мощностью в последовательности меняющихся мощностей, которые могут обеспечиваться в течение неограниченного времени ежегодно с перерывами на техническое обслуживание в соответствии с инструкциями изготовителя в заданных условиях эксплуатации. Средняя допустимая выходная мощность, вырабатываемая в течение 24 часов, не должна превышать 80% основной мощности (ESP) Резервная мощность

Согласно стандарту ISO8528-1, ограниченная по времени мощность - максимальная мощность, которую установка способна отдавать в течение времени до 500 часов ежегодно, с установленными перерывами на ТО в заданных условиях эксплуатации, а также на ТО в соответствии с инструкциями изготовителя двигателей внутреннего горения

ДВИГАТЕЛЬ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	
Модель двигателя	DP222LC	Тип охлаждения	жидкостная
Топливо	дизель	Объем системы охлаждения, л	23
Расположение цилиндров	V	Циркуляция ох, л/мин	550
Количество цилиндров	12	Максимальное давление	49кПа
Количество тактов	4	Водяной насос	центробежный
Степень сжатия	15:1		
Диаметр и ход поршня	128x142мм		
Объем двигателя, л	21,297		

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Топливный насос	Bosch тип "P"
Управляющее устройство	регулятор электрического типа
Скорость сработки	класс G3
Насос подачи	механического типа
Топливная форсунка	многоструйного типа
Давление открытия	28 МПа
Топливный фильтр	полнопоточный
Максимальное давление на входе	30кПа
Максимальное давление на выходе	60кПа
Производительность насоса подачи топлива	630 л/ч
Используемое топливо	дизель

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА

Метод	принудительная подача под давлением
Масляный фильтр	полнопоточный
Емкость масляной системы	
максимальная	40L
минимальная	27L

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Зарядный генератор	27,5В
Регулятор напряжения	встроенный IC регулятор
Напряжение батареи	24В
Объем батареи	2x200Ah

АЛЬТЕРНАТОР

Фазы	3
Модель	KI544FAA
Тип соединения (стандарт)	звезды
Класс изоляции	H класс
Степень защиты	IP23
Подшипник	одинарный
Регулятор напряжения	A.V.R
Соединительная муфта	гибкий диск

ОПЦИИ

Двигатель

Предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости
Предпусковой подогреватель масла

Альтернатор

Прибор измерения температуры обмотки
Подогреватель альтернатора
PMG
Противоконденсатный нагреватель
Автомат защиты с мотор-приводом

Генераторная установка

Увеличенный топливный бак

Топливная система

Индикатор низкого уровня топлива
Автоматическая система подачи топлива
Топливный Т-клапан

Смазочная система

Датчик температуры масла

Панель управления

Панель удаленного доступа
Коммутатор нагрузки (ABP)
Параллельная работа
Удаленный мониторинг

МОДЕЛЬ: ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ComAp IntelliLite NT AMF 9

КОМПОНОВКА

- Кнопка аварийного останова
- Автомат защиты
- Зарядное устройство аккумулятора
- Встроенные разъемы
- Разъем ATS
- Цифровой модуль управления

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Контроль 3-фазного генератора

Диагностическое сообщение

Автоматический или ручной пуск/останов генераторной установки

Кнопки для упрощения управления, световые индикаторы

Графический ЖК-дисплей с фоновой подсветкой

Регулирование параметров с клавиатуры или ПК

Измерения сетевого напряжения (50/60 Гц)

Измерения генератора (50/60 Гц)

Аварийный останов или предупреждение о неисправности 3-х этапная защита генератора

- От повышенного или пониженного напряжения

- От повышенной или пониженной частоты

- От перекоса тока/напряжения по фазам

Настраиваемые аналоговые входы

Измерение напряжения аккумулятора, измерение скорости вращения ДВС

Настраиваемые цифровые входы и выходы

Функции разогрева и охлаждения

Управление рубильником генератора и сетевым

рубильником с обратной связью и таймером восстановления (при моторизированном АЗ)

Интерфейс RS-232

Совместимость с современными интерфейсами обмена информацией

Счетчик часов наработка

Герметизация по требованиям IP65

Журнал учета событий

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уменьшенный объем электромонтажа и компонентов
- Встроенные решения
- Уменьшенный объем конструкторской работы и программирования
- Интуитивно понятные настройки и расположение кнопок
- Возможность адаптации к конкретной прикладной задаче
- Комплектация прикладным программным обеспечением для ПК в целях упрощения настройки
- Широкие телекоммуникационные возможности



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Эксплуатационная температура: От -20 °C до + 70 °C
- Температура хранения: От -30 °C до + 80 °C
- Эксплуатационная влажность: 95% без образования конденсата
- Вибрация: 5-25 Гц, ±1,6мм
5-100Гц, а=4 г
- Ударные воздействия: а= 500 м/с²

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Интернет-интерфейс (дистанционный контроль и управление)
- Современный GSM/беспроводной интернет (дистанционный контроль и управление)
- Интерфейс RS232-RS485 на два разъема
- Распределительное устройство (РУ) с набором разъемов и шиной
- Амперметр утечки заряда аккумулятора
- Защита от утечки на землю
- Защита от короткого замыкания на землю
- Тревожное оповещение о низком уровне топлива
- Отключение по низкому уровню топлива
- Тревожное оповещение о высоком уровне топлива
- Управление системой перекачки топлива
- Отключение по низкому уровню ох
- Отключение по высокой температуре смазочного масла
- Оповещение о перегрузке от аварийного реле на рубильнике
- Управление нагревателем охлаждающей жидкости двигателя
- Обогреватель пульта управления
- Отображение температуры масла на ЖК дисплее
- 8 дополнительных входов и выходов